WattStream

Дизельные генераторы мощностью 150 кВт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: wmt@nt-rt.ru || www.wattstream.nt-rt.ru

WattStream

Дизельная электростанция WS205-WX

Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime)[1]	150 кВт (187,5 кВА)
Мощность резервная (Standby)[2]	165 кВт (206кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos ф	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	400 А
Панель управления	Deep Sea 7320

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Weichai WP10D200E200
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	6
Рабочий объем двигателя	10 л
Емкость масляной системы	23 л
Объем антифриза	71 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	44 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	40 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	36 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	30 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	Xingnuo XN274G, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 1,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	2858 x 1167 x 1830 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	580 л
Вес (открытое исполнение)	2067 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	3900 x 1320 x 1760 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	580 л
Вес (исполнение в кожухе)	2567 кг

[1] Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

[2] Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

1 год или 1000 моточасов (что наступит ранее)

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

WattStream

Дизельная электростанция WS205-RS

Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime)[1]	150 кВт (188 кВА)
Мощность резервная (Standby)[2]	165 кВт (206кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos ф	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	315 А
Панель управления	Smartgen HGM6120UC

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Ricardo 6110ZLD
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	6
Рабочий объем двигателя	8 л
Емкость масляной системы	18 л
Объем антифриза	37 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	45 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	45 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	34 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	22 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	YH Stamford YH-150, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 1,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	2430 x 980 x 1500 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	400 л
Вес (открытое исполнение)	1373 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	3000 x 1150 x 1700 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	400 л
Вес (исполнение в кожухе)	1788 кг

[1] Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

[2] Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

1 год или 1000 моточасов (что наступит ранее)

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: wmt@nt-rt.ru || www.wattstream.nt-rt.ru

WattStream